



Multicontroller E 0-100%

EC-regulator



MultiController E 0-100% - Allsidig og programmerbart betjeningspanel med display i et tiltalende diskret design, som kan plasseres nesten hvor som helst. Panelet er meget enkelt å betjene, selv om det kan være det sentrale element i håndteringen av flere forskjellige styre- og/eller reguleringsoppgaver.

Panelet er utstyrt med en rekke inn- og utganger samt et serielt RS-485 grensesnitt med MODBUS® protokoll og kan derfor inngå i de fleste SD-anlegg. Styringen kan understøttes av den innebygde ur-funksjonen med opp til 10 innstillinger på hver av ukens dager. Uret fortsetter i ca. 72 timer etter et eventuelt bortfall av spenningen.

Ved leveringen er panelet utstyrt med en ferdig profil til f.eks. styring av f.eks. en ventilator, en EC-motor, en lys- eller varmeregulator.

Det er mulig å skifte språk i paneldisplayet. Panelet har en kortholder til et microSD kort ($\leq 2\text{GB}$) med styringsprofiler, som kan være tilpasset en bestemt oppgave.

0-10V utgang mA : maks 10 mA
Releutgang A : 5 A

Tekniske data

Beskrivelse	EC-regulator
Spenning	1~230 VAC ($\pm 10\%$)
Frekvens	50 Hz
Temperaturområde	0...+50 °C
Kapslingsklasse	IP40
Størrelse	33 x 85 x 85 mm (H x B x D)
Vekt	100 g
Art.nr.	470112148

Se www.ebmpapst.no for oppdatert informasjon

Kontakt

ebm-papst AS

Nordåsveien 5

1251 Oslo

Telf: 22 76 33 40

Fax: 22 61 91 73

mailbox@ebmpapst.no

www.ebmpapst.no